

Fișa cu datele produsului

NOT 220 AP *



Buton de urgență RWS pentru deconectarea tensiunii de alimentare în caz de urgență sau în timpul lucrărilor de întreținere, montaj pe tencuială

DOMENII DE UTILIZARE

- Deconectarea tensiunii de alimentare în caz de urgență și pentru lucrările de întreținere
- Deconectare indirectă a centralelor ușilor RWS GEZE
- Deschiderea ușilor automate în caz de urgență
- Montaj pe tencuială, pentru montaj simplu, fără efort ridicat de montaj
- Zona de exterior, prin protecție IP ridicată

**CARACTERISTICI**

- Iluminare LED pentru vizibilitate îmbunătățită, inclusiv pe întuneric
- Capac de acoperire reutilizabil, care protejează împotriva murdăriei și a prafului
- Sistemul de contact constă într-o contraplață de ușă și un amortizor
- Al doilea contact de deschidere este disponibil ca accesoriu
- Carcasa robustă din PVC protejează butonul de urgență în mod sigur împotriva acțiunilor mecanice

DATE TEHNICE

Nume comercial	NOT 220 AP *
Dimensiuni	94 x 94 x 122 mm
Tensiune de alimentare	24 V DC
Consum de curent	17 mA
Tip de montaj	Montaj pe tencuială
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Înterupător de urgență NOT 220 AP, IP65 *	în carcasă din PVC IP65 / 94 x 94 x 122 mm / cu panou pentru cale de evacuare săgeată în jos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Capacitate de încărcare contact: 3A, 250 V / 1 contact de deschidere	076777	gri	94 x 94 x 122 mm	24 V DC

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.