

Fișa cu datele produsului

WRM-24 *



Modul recepție radio pentru comanda ușilor automate și
motoarelor de acționare a ferestrelor cu 24 V c.c.

DOMENII DE UTILIZARE

- Comanda ușilor automate GEZE și motoarelor de acționare a ferestrelor prin intermediul programului radio GEZE
- Montaj sub tencuială



CARACTERISTICI

- Comunicare codificată prin intermediul codului Rolling cu până la 74 de trilioane de combinații de coduri
- Învățare simplă prin intermediul butonului de învățare cu feedback acustic
- Poate calibra până la 85 de emițătoare radio
- Comutator DIP integrat pentru selectarea diferitelor regimuri de funcționare
- Regim de funcționare în impulsuri, regim de funcționare în impulsuri și de durată, regim de funcționare „om mort” sau regim cu autoblocare
- Dimensiuni reduse ale carcasei pentru montaj integrat sau într-o doză sub tencuială
- Două ieșiri pentru posibilități individuale de conexiune

DATE TEHNICE

Nume comercial	WRM-24 *
Curent de funcționare	12.5 mA
Ieșire	2 contacte de releu cu potențial zero
Tip de protecție	IP20
Tip de montaj	Sub tencuială
Tip de racord al cablului	Bridă înșurubată
Frecvență de emisie	433.93 Mhz
Temperatură de funcționare	0 - 50 °C

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
Modul de recepție radio WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (L x H x A), pentru montare într-o doză sub tencuială / Tensiune de funcționare 24 V c.c., regim de funcționare în impulsuri sau regim de funcționare în impulsuri și permanent	131213	negru	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 contacte de releu cu potențial zero

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.