

# Fișa cu datele produsului

## **NOT 320 AP \***



Buton de urgență RWS pentru deconectarea tensiunii de alimentare în caz de urgență sau în timpul lucrărilor de întreținere, montaj pe tencuială

### **DOMENII DE UTILIZARE**

- Deconectarea tensiunii de alimentare în caz de urgență și pentru lucrările de întreținere
- Deconectare indirectă a centralelor ușilor RWS GEZE
- Deschiderea ușilor automate în caz de urgență



### CARACTERISTICI

- Iluminare LED pentru vizibilitate îmbunătățită, inclusiv pe întuneric
- Capac de acoperire reutilizabil, care protejează împotriva murdăriei și a prafului
- Sistemul de contact constă într-o contraplață de ușă și un amortizor
- Carcasa din plastic oferă posibilitatea montajului pe tencuială
- Capacul de siguranță operabil pe toată suprafața permite acționarea rapidă și sigură a butonului de urgență iluminat în situații de panică

### DATE TEHNICE

Nume comercial	NOT 320 AP *
Tensiune de alimentare	24 V DC
Consum de curent	30 mA
Tip de montaj	Montaj pe tencuială
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C

### VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de funcționare	Tip de montaj
Buton de urgență NOT 320 AP, Jung AS 500 *	cu capac montat pe tencuială Jung AS 500 și toc cu un compartiment / Capac de siguranță din PVC transparent / Dimensiuni capac de siguranță 55 x 55 mm / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric: 30 mA / 1 contact de deschidere / 1 contact de închidere / Capacitate de încărcare contact: 1A, 30 V	137967	alb alpin	24 V DC	Montaj pe tencuială

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.