

# Fișa cu datele produsului

## Buton cu senzor cu LED-uri \*



Buton pentru comanda ușilor automate

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru comanda tuturor ușilor automate GEZE
- Montaj sub tencuială

**CARACTERISTICI**

- Comutator capacitiv sensibil la atingere cu iluminare LED albastră/roșie
- Comanda performantă și igienică cu feedback vizual al comenzii sistemului de comandă
- Disponibil inclusiv cu scris Braille tactil
- Disponibil cu contur din sticlă sau plastic
- Tip de protecție IP69
- Durată de viață îndelungată – peste 100 milioane de cicluri de comutare

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Buton cu senzor cu LED-uri *
Dimensiuni	100 x 100 x 10 mm
Consum de curent	35 mA
leșire	leșire de tranzistor PNP
Tip de protecție	IP69
Tip de montaj	Sub tencuială
Tip de racord al cablului	Cablu pregătit pentru conectarea la brida înșurubată
Lungime cablu de conexiune	200 mm
Temperatură de funcționare	-30 – 80 °C

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	leșire
Buton cu senzor cu LED-uri *	comutator capacitiv cu iluminare LED albastră și scris Braille tactil pentru comanda sistemelor de uși automate. Clasa de protecție IP69K	137529	negru	100 x 100 x 10 mm	leșire de tranzistor PNP
Buton cu senzor cu LED-uri, din sticlă *	comutator capacitiv cu iluminare LED albastră pentru comanda sistemelor de uși automate. Clasa de protecție IP69K	143412	alb	100 x 100 x 8 mm	leșire de tranzistor PNP

**ACCESORII****MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS**

Accesorii pentru senzorul LED sticlă

Denumire	Nr. ident.	Tip de montaj
MONTAGERING LED SENSORTASTER GLAS VP (184805)	184805	Montaj pe tencuială

**MONTAGERINGE LED SENSORTASTER**

Accesorii pentru senzorul LED standard



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Inel de montaj plat	pentru butonul cu senzor cu LED-uri 137529	139009	Montaj pe tencuială
Inel de montaj înalt	pentru butonul cu senzor cu LED-uri 137529	139010	Montaj pe tencuială

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.