

# Fișa cu datele produsului

## E 3000



Acționare cu tijă pentru ochiurile mobile ale luminatoarelor  
deosebit de grele

### DOMENII DE UTILIZARE

- Fereastră foarte grea în zona acoperișului
- Aerisire naturală, instalație de evacuare a fumului și a căldurii (RWA), aparat de evacuare a fumului și căldurii cu acțiune naturală (NRWG)
- Utilizarea în sistem de evacuare a aerului uzat
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe toc

**CARACTERISTICI**

- Forță max. de tracțiune și de apăsare
- Mod de execuție robust și rezistent la coroziune, cu amortizor încorporat a poziției de capăt
- Carcasă din aluminiu pentru cele mai ridicate pretenții de design
- Consolele complete permit montajul multilateral pe muchiile de închidere principale sau secundare
- Sincronizarea a până la patru acționări fără unitate de comandă externă
- Testat conform EN 12101-2 (NRWG)

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	E 3000
Viteză de deschidere RWA	7,8 mm/s
Viteză de deschidere ventilare	7.8 mm/s
Forță de apăsare (max.)	3000 N
Forță de menținere în poziția închis (max.)	25000 N
Forță de tracțiune	3000 N
Tensiune în funcționare	24 V ± 25 %
Tensiune de funcționare	24 V DC
Consum de curent	5 A
Consum de putere	91 W
Durata undei de repaus	20 %
Durată de pornire	30 %
Lungime cablu de conexiune	3 m
Lungime specială a cablului de conectare	5 m, 10 m
Secțiune min. a conductorului de cablu	1 mm <sup>2</sup>
Numărul de conductori	3 fire
Temperatură de funcționare	-5 - 75 °C
Tip de protecție	IP54
Clasa de protecție	III
Funcție sincron	Da
Tipul blocării suplimentare	Motor de încuiere
Tipul reducerii cursei	Setarea din fabrică
Decuplare în poziție de capăt extinsă	electronic
Decuplare în poziție de capăt retrasă	electronic
Deconectare la suprasarcină	Da
Deschidere completă în intervalul a 60 s	da, cursă de până la 300 mm
Verificat NRWG	Da
Informații suplimentare privind aparatele de evacuare a fumului și căldurii cu acțiune naturală	da, cursă de până la 300 mm
Număr acționări sincronizare	4
Compatibil cu KNX	Nu

Fereastra de mansardă spre EXTERIOR

Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Cursa	Tensiune de funcționare
E 3000		162391	EV1	1000 mm	24 V DC
E 3000		162389	EV1	500 mm	24 V DC
E 3000		162390	EV1	750 mm	24 V DC
Variantă de execuție specială E 3000	Configurabil: Cursă, lungime cablu, culoare	162392	conform RAL		24 V DC
GEZE E 3000 Syncro *	se compune din două motoare de acționare cu comandă de sincronizare integrată	162395	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	se compune din două motoare de acționare cu comandă de sincronizare integrată	162393	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	se compune din două motoare de acționare cu comandă de sincronizare integrată	162394	EV1	750 mm	24 V
Variantă de execuție specială E 3000 S Syncro *	Configurabil: Cursă, lungime cablu, culoare, Syncro 2-4	162396	conform RAL		24 V

**ACCESORII****CONSOLĂ FEREASTRĂ DE MANSARDĂ E 3000 \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Consolă fereastră de mansardă E 3000	121292	conform RAL
Consolă fereastră de mansardă E 3000	121291	alb RAL 9016
Consolă fereastră de mansardă E 3000	121280	argintiu

**CORNIER DE CONSOLĂ 3000 NSK AP \***


Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de consolă 3000 NSK AP *	adekvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor	140714	argintiu

**CONSOLĂ DE CANAT E 3000 NSK HE \***

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă de canat E 3000 NSK HE *	adekvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor (Heroal 85 D)	136206	EV1

**INEL DE PRINDERE E 3000**

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Inel de prindere E 3000	pentru montajul E 1500 S și E 3000	121275	alb RAL 9016
Inel de prindere E 3000	pentru montajul E 1500 S și E 3000	121276	conform RAL
Inel de prindere E 3000	pentru montajul E 1500 S și E 3000	121274	argintiu

**CONSOLĂ DE CANAT E 1500/E 3000 NSK AP \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 N, E 1500 S, E 3000 și E 250 NT

**CONSOLĂ DE CANAT E 3000 \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Consolă de canat E 3000 *	121277	argintiu
Consolă de canat E 3000 *	121279	conform RAL
Consolă de canat E 3000 *	121278	alb RAL 9016

**CONSOLĂ DE CANAT E 3000 HSK HE \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă de canat E 3000 HSK HE *	adecvată pentru montajul muchiei de închidere principală pe ochiurile mobile ale lumenatoarelor (Heroal 085 D)	136207	EV1

**CONSOLĂ DE CANAT E 3000 NSK A-HU \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă de canat E 3000 NSK A-HU	adecvată pentru montajul muchiei de închidere secundare pe ochiurile mobile ale lumenatoarelor (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

**CONSOLĂ DE CANAT E 3000 NSK W-HU \***

Pentru montajul acționărilor cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă de canat E 3000 NSK W-HU *	adekvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

**CONSOLĂ E 3000 NSK \***

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă E 3000 NSK *	adekvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor. Set de livrare fără inel de prindere Nr. Id. 121274	130525	argintiu

**CONSOLĂ E 3000 NSK S \***

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Consolă E 3000 NSK S *	adekvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor (Schüco AWS57 RO). Set de livrare fără inel de prindere Nr. Id. 121274	136183	argintiu

**CORNIER DE CONSOLĂ E 3000 HSK**

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de consolă E 3000 HSK	adecvată pentru montajul muchiei de închidere principală pe ochiurile mobile ale luminatoarelor	136202	argintiu

**CORNIER DE CONSOLĂ E 3000 NSK \***

Pentru montajul ferestrelor de mansardă cu acționare cu tijă E 1500 S și E 3000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de consolă E 3000 NSK *	adecvată pentru montajul muchiei de închidere secundară pe ochiurile mobile ale luminatoarelor	136203	argintiu

**NETZTEIL NT 6.25A-24V HS \***

Adaptor electric 24 V pentru montajul șinei profilate



Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	gri	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/-10%

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.